



مراحل آپگرید نرمافزاری گیرندههای iRo Pro (iRo و iRo ProII و

ابتدا یک فلش را طبق مراحل زیر فرمت نمایید.

Folders (7) 30 Objects	Desitop	Documents	Downloads	Music	Pictures
Notes				,	
					-
Devices and drives (3)					
230 G8 free of 111 G8 Vehanok Locations (1) Frie Seven (1202 URL 32) (2) A 33 G8 free of 93 5 G8	27 (G bee of 222.G)	Case of 146 GB Format USB Delex (E) X Centric Section Section Section Restarge divers of halfs colores land Porent splate Cose Section Cose C			
	Nextex and drives (3) Lead Ords (C) 23.0.6 the and 111.0 (6) estatuse (concloses (1) File Server (1):183-183,123 (2) XAI (2) the of 18.3 (2)	Nexter and drives (2) Lead Data (2) 22.0 G Have of 111 00 Entropy Coordings (1) File Server (2) 103, 103, 102, 102 File Server (2) 103, 103, 103, 103, 102 File Server (2) 103, 103, 103, 103, 102 File Server (2) 103, 103, 103, 103, 102 File Server (2) 103, 103, 103, 103, 102 File Server (2) 103, 103, 103, 103, 103 File Server (2) 103 File Serve	Nexter and drives (3) Lead Drive (2) Table drives (3) Table dri	Nexter and drives (3) Lead Drive (5) 23.0 G flow of 111 (3) File Gener (1)12 (3) File Gener (1)12 (3) File Gener (1)12 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	Nextex and shares (2) Local face of 111 (2) Table of the of 111 (2) (2) (2) Table of the of 111 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Format USB Drive (E:)					
Capacity:					
14.6 GB 🗸					
File system					
FAT32 (Default) V					
Allocation unit size					
32 kilobytes 🗸					
Restore device defaults Volume label					
Format options					
Start Close					



■ I I USB Drive (E:) File Home Share View							- 0	× ~ (?
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \rightarrow This PC \rightarrow USB Drive ((E:)		~	ē		ve (E:)		
	Name		^		Date modified	Туре	Size	
📌 Quick access	Eirmware - IRo - 5.1.0)			12/21/2021 11:19 AM	WinRAR archive	9.408	3 KB
Desktop			Open				-,	
🕂 Downloads		G	Share with Skype					
Result			Open with WinRAR					
Scr			Extract files					
OneDrive			Extract Here					
			Extract to Firmware -IRo -5.1.0\					
This PC		2	Edit with Notepad++					
3D Objects		-	Scan with Windows Defender					
Desktop		È	Share					
Documents			Open with	>				
🖶 Downloads			Send to	>				
👌 Music			Cut					
Pictures			Сору					
📔 Videos								
🏪 Local Disk (C:)			Create shortcut					
New Volume (D:)			Pename					
USB Drive (E:)			Nellallie					
🛖 File Server (\\192.168.5.12) (Z:)			Properties					
USB Drive (E:)								
💣 Network								
1 item 1 item selected 9.18 MB								

حال فایل فشرده آپگرید را در فلش کپی نموده و در مرحله بعد آنرا Extract کنید.

وارد پوشه حاوی فایل آپگرید شوید و تمامی فایلها را کپی کرده و در صفحه اول فلش Paste کنید. (دقت داشته باشید که پوشه را در فلش کپی نکنید و تنها فایل موجود در آن به فلش انتقال داده شود.)



شركت مكان پرداز رايمند





شرکت مکان پرداز رایمند

👝 🛃 🥃 🖛 USB Drive (E:)		– 🗆 X
File Home Share View		~ 😮
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \rightarrow USB Drive (E:)	・ Constructionシ Search USB Drive (E:)	
 Quick access Desktop iRo Version Result Scr OneDrive This PC 3D Objects Desktop Documents Downloads Music Pictures Videos Local Disk (C:) New Volume (D:) USB Drive (E:) File Server (\\192.168.5.12) (Z:) 	Name Date modified Firmware -IRo -5.1.0 12/21/2021 10:44 AM Image: Second of the s	Type S File folder WinRAR archive Configuration sett Disc Image File
Eirmuner IRe 51.0		
Firmware -IKO -D.I.U	v <	>
4 items 2 items selected 15.0 MB		

در پایان، قبل از جدا نمودن فلش از پورت USB کامپیوتر، حتماً آن را Eject کنید.







حال فلش حاوى فايل أپگريد را به كابل تخليه متصل نماييد.





در حالی که دستگاه خاموش است، پورت کابل تخلیه را به پورت P2 گیرنده نصب کنید.





سپس با فشردن دکمه پاور، گیرنده را روشن نمایید.





با زدن دکمه پاور، یک لحظه همه چراغهای LED روشن شده و دوباره خاموش می شوند. پس از ۲۰ ثانیه چراغهای LED روشن شده و تا ۵۰ ثانیه همینطور ثابت در حالت روشن باقی می ماند. در این مدت گیرنده فایل درون فلش را خوانده و شروع به انجام عملیات آپگرید می کند.





پس از اتمام عملیات آپگرید، چراغهای LED خاموش شده و فقط چراغ پاور و بلوتوث در حال چشمکزن باقی میمانند.



پس از تکمیل فرآیند آپگرید، از طریق دکمه پاور دستگاه را خاموش نموده و فلش را از کابل تخلیه جدا نمایید.





مجدداً دستگاه را روشن نموده و با کنترلر از طریق نرمافزار RaySurvey ارتباط بلوتوثی با گیرنده را برقرار کنید. پس از اتصال به گیرنده، از طریق لمس منوی لیست و با انتخاب گزینه About وارد صفحه مربوطه شوید.

Ξ Map	RaySurvey 3.0.1	← About
	🚺 Мар	Ray Sucurious Ray Survey
	III Data	
	Settings	
	Network Test	Version 3.0.1 Built on 19 December 2021
	Help	
	About	Version 5.1.0
		Website www.raymand.net
		Phone number 021-47276

اگر مراحل آپگرید به درستی انجام شده باشد، پارامتر Version موجود در این صفحه می بایست به نسخه 5.1.0 تغییر کند.